

Product data sheet

Characteristics

XSPN02122

Induktivni senzor XSP - cilindrični M12 - Sn 2 mm - kabel 2 m



Predstavitev

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Serijska izdelka | OsiSense XS |
| Ime serije | Aplikacija |
| Tip senzorja | Induktivni senzor bližine |
| Ime senzorja | XSP |
| Zasnova senzorja | Cilindrični M12 |
| Tip ohišja | Fiksen |
| Tip izhodnega signala | Diskretni |
| Diskretni izhod tip | Namur |
| [Us] Nazivna napajalna napetost | 12 do 48 V DC |
| IP stopnja zaščite | IP67 conforming to IEC 60529 |

Komplementarno

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Detection face | Čelni |
| Omejitev napajalne napetosti | 10...58 V DC |
| Maksimalni diferenčni tok | 0.5 MA open state |
| Označevanje | CE |

Okolje

| | |
|---|-------------|
| Certifikati izdelkov | CCC |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | -25...70 °C |

Embalazna enota

| | |
|---------------------------|---------|
| Tip enote v embalaži 1 | PCE |
| Število enot v embalaži 1 | 1 |
| Teža embalaže 1 | 80 G |
| Višina embalaže 1 | 4,2 Cm |
| Širina embalaže 1 | 13,2 Cm |
| Dolžina embalaže 1 | 9,2 Cm |
| Tip enote v embalaži 2 | S02 |
| Število enot v embalaži 2 | 22 |
| Teža embalaže 2 | 2,14 Kg |
| Višina embalaže 2 | 15 Cm |
| Širina embalaže 2 | 30 Cm |
| Dolžina embalaže 2 | 40 Cm |

Trajnost ponudbe

| | |
|-------------------|--|
| Uredba REACH | Izjava REACH |
| Direktiva EU ROHS | Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.