


## Product data sheet

### Characteristics

# GV3G364

Linergy FT - glavničasta zbiralka za vzporedno postavitev 3 kontaktorjev



### Predstavitev

Skupina izdelkov	Linergy
Ime izdelka	FT
Kratko ime naprave	GV3G
Izdelek ali sestavni del	Glavničasta zbiralka
Kategorija dodatkov/ ločenih delov	Priključni dodatek
Opis polov	3P
Združljivost serije/ obsega	TeSys D TeSys K TeSys U TeSys GV3
Združljivost izdelkov	LC1D40A do D65A GV3L GV3P
Število odcepnih enot	3
[I <sub>th</sub> ] conventional free air thermal current	115 A
Priključni raster	64 Mm

### Komplementarno

Lokacija montaže	Na sponki
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost	690 V
Teža izdelka	0,25 Kg

### Trajnost ponudbe

Status trajnostne ponudbe	Izdelek Green Premium
Uredba REACH	<a href="#">Izjava REACH</a>
REACH, brez snovi SVHC	Da
Direktiva EU ROHS	Skladnost zagotovljena <a href="#">Izjava EU RoHS</a>
Brez strupenih težkih kovin	Da
Brez živega srebra	Da
Informacije o izvzetju iz RoHS	<a href="#">Da</a>
Uredba o RoHS za Kitajsko	<a href="#">Izjava O RoHS Za Kitajsko</a>
Razkritje okoljskih podatkov	<a href="#">Okoljski Profil Izdelka</a>
OEE0	Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.

### Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.