

Product data sheet  
Characteristics

# XAPG34

Prazna lita krmilna postaja - XAP-G - 80 x 175 mm spr. plošča - nenavrtana



## Glavno

Serijski izdelki	Harmony XAP
Izdelek ali sestavni del	Izpraznjena prazna krmilna postaja
Kratko ime naprave	XAPG
Velikost prednje plošče izdelka	80 x 175 mm
Uporabna globina	74,5 Mm
Število izrezov	Neutrjeno
Barva osnove omare	Siva RAL 7032)
Barva pokrova	Siva RAL 7032)
Material	Cinkova zlitina
Montaža izdelka	Podometna montaža
IP stopnja zaščite	IP65 IEC 60529

## Komplementarno

Cable entry	18 Mm 1 luknja s čepom za kabljsko uvodnico 18 Mm 1 luknja brez čepa za kabljsko uvodnico
Teža izdelka	1,16 Kg
Kompatibilnostna koda	XAPG

## Okolje

Zaščitna obdelava	TH
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje	-40...70 °C
Temperatura okoliškega zraka za delovanje	-25...70 °C
Razred električnega udara	Razred I IEC 60536 Razred I NF C 20-030

## Embalajna enota

Tip enote v embalaži 1	PCE
Število enot v embalaži 1	1
Teža embalaže 1	1,16 Kg
Višina embalaže 1	15 Cm
Širina embalaže 1	30 Cm
Dolžina embalaže 1	40 Cm

## Pogodbena garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.